



## PDV All in One ENTERPRISE POS1733-D-DC

- ✓ PDV All in One Touch Screen
- ✓ Computador e monitor integrados
- ✓ Atendimento rápido e eficiente
- ✓ Duas telas multitoque, principal 17,3" + secundária 12,1"
- ✓ Permite interagir com o cliente
- ✓ Garantia 1 ano on-site



GARANTIA  
ON SITE



TOUCH



## Especificações

MODELO	ENTERPRISE
PART NUMBER	POS1733-D-DC
PLACA MÃE	J4125D14-UCAM
PROCESSADOR	Intel Celeron Quad Core Processador J4125 Cache 4 MB, 2.0 GHz - 2.7GHz
MEMÓRIA	1x 8GB DDR4 2400MHz
SLOT DE MEMÓRIA	1x DDR4 2400MHz de memória SODIMM, suporte máximo 8GB
ARMAZENAMENTO	M-SATA 128GB
SLOT DE EXPANSÃO	1x M-SATA 1x SATA
REDE	1x RJ45 LAN 1x M.2 (E-KEY, suporta Wi-Fi)
GRÁFICOS	Intel® UHD Graphics 600 1x VGA
CONECTORES TRASEIROS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x DC_IN</li> <li>• 1x DC_OUT</li> <li>• 1x VGA</li> <li>• 1x COM</li> <li>• 2x USB 3.0</li> <li>• 2x USB 2.0</li> <li>• 1x RJ45 10/100 LAN</li> <li>• 1x saída de linha</li> <li>• 1x entrada de microfone</li> </ul>
CONECTORES INTERNOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x LVDS</li> <li>• 1x Inverter</li> <li>• 1x JVGA</li> <li>• 3x JCOM</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x JLPT</li> <li>• 1x JPS/2</li> <li>• 1x JSPK</li> <li>• 1x CPU_FAN</li> <li>• 1x SYS_FAN</li> <li>• 1x JGPIO 4out-4in</li> <li>• 1x JLPC</li> <li>• 3x USB 2.0, pode expandir 6 portas USB 2.0 (JUSB3 pino 2-4-6-8pin e M.2 E-Key Colay, padrão M.2 E-Key), 1x SATA_PWR, Porta ATX 1 x 4 pinos</li> </ul> <p>Suporte a watchdog, ativação na LAN, inicialização sem disco e outras funções.</p>
<b>SISTEMA OPERACIONAL</b>	Windows 10 IOT Versão trial
<b>SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL</b>	Windows 10 Linux Ubuntu
<b>TOUCH SCREEN</b>	Capacitiva projetada pcap multitoque
<b>TELA DE EXIBIÇÃO</b>	17,3 polegadas + 12,1 polegadas
<b>RESOLUÇÃO</b>	1920 x 1080 - 16:9 / 1280 x 800 - 16:10
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	Fonte DC 100-240V - 12V DC 5A
<b>DC IN (All in One)</b>	12V DC 5A
<b>COR</b>	Preta
<b>DIMENSÕES</b>	~ 32cm x 43cm x 24cm/20cm
<b>PESO BRUTO</b>	12 Kg
<b>GARANTIA</b>	12 meses on-site

